



■ Características do gerador Motor Honda

Motor:	HONDA
Potência máxima:	8 KVA – 6.400 W.
Poder nominal:	7 KVA – 5.600 W.
RPM	3.000 rpm
Tensão/Frequência:	230 V / 50 Hz.
Cabine à prova de som:	NÃO
Começar:	Manual
Fator de potência:	Cos phi 0,8
Nível de som:	97 LwA / 74 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5420120

■ Características do motor:

Fabricante:	HONDA
Modelo:	GX 390
Potencia nominal:	13 HP
Cilindrada do motor:	390 cm³
Sistema de refrigeração:	Ar
Tipo de óleo do motor:	SAE 20W40 / Grau IPE CD, CF
Aspiração:	Natural
Rotação do motor (RPM):	3.600 rpm
Regulador de velocidade:	Mecânica
Combustível:	Gasolina
Consumo de combustível a 75%:	2,1 L/H.
Capacidade de óleo:	1,1 L.
Sistema de inicialização:	Manual

■ Características do alternador:

Marca:	LINZ
Modelo:	E1C10 MI
Tipo:	Sem escova
Tipo de isolamento:	Classe H
Proteção IP:	IP 23
Sistema de excitação:	Autoexcitado sem escova
Tolerância de tensão:	+/- 5%
Polos:	2
Tensão/Frequência:	230 / 50 Hz.
Tipo de revestimento:	Padrão (sem impregnações)

■ Dimensões e Peso:

Comprimento (L):	950 mm.
Alto (H):	625 mm.
Largura (L):	746 mm.
Volume da embalagem:	0,44 m³
Peso:	85 kg.
Capacidade do tanque:	6 litros
Autonomia em 75%:	3 horas

